


Variateur/interrupteur Niko pour le système Hue

360-51001

4 ans de
garantie

Avec ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, vous pouvez faire fonctionner toutes vos lampes Philips Hue sans effort. Dans l'application Philips Hue, déterminez ce que chaque bouton doit faire (activation et désactivation, faire varier l'intensité, atmosphère en rappel). Il n'est pas nécessaire de percer un mur ou d'installer un câble. Le variateur/interrupteur peut être monté dans une boîte d'encastrement européenne, vissée dans un mur (vis non fournies) ou collée sur une surface plane avec des bandes adhésives double face (inclus). L'enjoliveur et la plaque de recouvrement doivent être commandés séparément. Le variateur/interrupteur se combine avec n'importe quelle plaque de recouvrement Niko Pure, Niko Intense et Niko Original dans le coloris de votre choix. Mécanisme avec bouton poussoir et plaque de recouvrement Philips Hue Bridge v2 non requis et non inclus.



Données techniques

Variateur/interrupteur Niko pour le système Hue.

- Alimentation : système de récupération intégré de l'énergie cinétique
- Modulation: Shift Keying (OQPSK)
- Puissance RF maximale : 7 dBm / 5 mW
- Débit de données: 250 kbps
- Configuration : Philips Hue app
- Hauteur de montage : 110 cm
- Portée maximale (intérieur) : jusqu'à 20 m
- Antenne : antenne intégrée
- Marquage : CE

- Protocole de communication: Zigbee® Green Power
- Fréquence de fonctionnement: 2.4 GHz
- Degré de protection: IP20
- Méthode de fixation

fixation par vis ou coller

- Température d'ambiance: -25 – +65 °C
- Dimensions (HxLxP): 83 x 83 x 15 mm
- Poids: 25 g
- Marquage: CE

